

Lösbare Kabelübergänge für Türen Detachable door loops for doors

Kabelübergang für den verdeckten Einbau mit 8-poliger Schraub-Steck-Klemme und Platine. Tür und Zarge können ohne spezielle elektrotechnische Kenntnisse verbunden oder getrennt werden. Wartungs-, Montage- und Servicetätigkeiten der in der Tür befindlichen elektronischen / elektromechanischen Komponenten können auf einfachste Weise ausgeführt werden.

Door loop for concealed installation with 8-pin screw/plug terminal and circuit board. The door and frame can be connected and disconnected without specialist electrical knowledge. Maintenance, installation and service work on the electronic and electromechanical components installed in the door can be carried out very simply.

M 14 90



IP
20

Technische Daten Specifications

| | |
|--|---|
| Material Aufnahmekasten Housing material | Stahl, verchromt chrome-plated steel |
| Maße Aufnahmekasten Dimensions carrier box | 260 x 24 x 17,5 mm (L x B x H) 260 x 24 x 17.5 mm (L x W x H) |
| Material Feder Spring material | Stahl, verchromt chrome-plated steel |
| Federlänge Spring length | 248 mm |
| Platinenaufnahmeblech PCB metal sheet | 300 x 24 x 3 mm (L x B x H) Stahl, verchromt 300 x 24 x 3 mm (L x W x H) chrome-plated steel |
| Öffnungswinkel Aperture angle | 100° |
| Strom Current | max. 4 A |
| Spannung Voltage | 24 V DC |
| Leitungslängen Cable length | Siehe „Produktvarianten“ See “product versions” |
| Steckverbindung Connector | 8-polig 8-pole |
| Temperaturbereich Temperature range | -40 °C bis +80 °C -40 °C up to +80 °C |
| Einsatzbereich Applications | Tür Door |



Produktvarianten Product versions

| Bezeichnung Description | Art. Nr. Art. no. | Leitungslänge Cable length | Preisliste Kapitel Price list chapter |
|--|----------------------|-------------------------------|--|
| M 14 90 Kabelübergang, Montageanleitung, Befestigungsmaterial Door loop, mounting instruction, fixing material | 1309619 | 6 m | 13.1 |

Mögliche Montageteile Possible installation parts

| Typ Type | Art. Nr. Art. no. | Details siehe Kapitel Details see chapter |
|--|----------------------|--|
| M 11 89 Montageteil für Einbau in Holz Installation part for installation into wood | 1304551 | 13.8 |
| M 17 04 Abdeckkappe für Platineneinheit Cap for PCB unit | 1309764 | 13.8 |